



TORTUGA LED OVALADA

12 W



Seguridad Eléctrica






Tortuga led, Ovalada de 12W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.














ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901018
MODELO NEGRO	IM2901026
POTENCIA	12W
LÚMENES POR WATT	70 lm x W
FLUJO LUMINOSO	840LM
VOLTAJE	220-250V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	158x84mm
PES0	0,086Kg
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0,5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP54
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Polipropileno
TIPO DE CHIP	SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 Años


PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.












Tortuga led, Ovalada de 12W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.














ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901022
MODELO NEGRO	IM2901030
POTENCIA	12W
LÚMENES POR WATT	70 lm x W
FLUJO LUMINOSO	840LM
VOLTAJE	220-250V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	158x84mm
PES0	0,086Kg
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0,5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP54
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Polipropileno
TIPO DE CHIP	SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.









